

Παρουσίαση των κωδικών

Λειτουργία	Κωδικός τηλεκτρων	Λεπτομέρειες
Αποθήκευση πρώτου διαχειριστή	* 3 * ID διαχειριστήNEO * PIN διαχειριστήNEO #	σελ. 15
Έκδοση λειτουργίας διαχειριστή	* 0 * PIN διαχειριστή #	
Λειτουργία	Ενέργεια στη λειτουργία διαχειριστή	
Αποθήκευση χρήστη για το πελ. 1	* 1 * ID χρήστηNEO * PIN χρήστηNEO #	σελ. 16
Αποθήκευση χρήστη για το πελ. 2	* 2 * ID χρήστηNEO * PIN χρήστηNEO #	σελ. 17
Αποθήκευση άλλων διαχειριστών	* 3 * ID διαχειριστήNEO * PIN διαχειριστήNEO #	σελ. 18
Αλλαγή PIN διαχειριστή/χρήστη	* 4 * ID διαχειριστή/χρήστη * PINNEO #	σελ. 19
Διαγραφή διαχειριστή/χρήστη	* 5 * ID διαχειριστή/χρήστη #	σελ. 20
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού	* 61 * On=1 / Off=0 #	σελ. 23
Τόπος επιβελίσωσης (Off/Χαμηλά/Δυνατό)	* 62 * Off=0 / Χαμηλά=1 / Δυνατό=2 #	σελ. 24
Αλλαγή χρόνων ενεργοποίησης πελ. 2	* 63 # Ένδοξη=Πλήκτρο → Λήξη=Πλήκτρο	σελ. 26
Επιναφωρά εργαστασιακών πυθλίσεων (διαγραφή όλων)	* 9 * 1230 # (μικρό κτίριο) * 9 * 1231 # (μεγάλο κτίριο)	σελ. 28
Τελευταίος λειτουργίας διαχειριστή	* 0 #	

Ταξινόμησης στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου

Λειτουργία	Ένδοξη λειτουργίας προγραμματισμού	Ενέργεια
Ταξινόμηση ενεργοποιητή (ανεξάρτητη ταξινόμηση)	Μονάδα ελέγχου → Systemprogr. Ενεργοποιητής → Ππογρ.	PIN Χρήστη + *
Ταξινόμηση ενεργοποιητή (ομαδική ταξινόμηση)	Μονάδα ελέγχου → Systemprogr. Ενεργοποιητής → Ππογρ.	PIN διαχειριστή + *
Ταξινόμηση διττόξης ανοίγματος πόρτας (ανεξάρτητη ταξινόμηση)	Μονάδα ελέγχου → Systemprogr. Μονάδα ελέγχου → Türöffnerprogr.	PIN Χρήστη + *
Ταξινόμηση διττόξης ανοίγματος πόρτας (ομαδική ταξινόμηση)	Μονάδα ελέγχου → Systemprogr. Μονάδα ελέγχου → Türöffnerprogr.	PIN διαχειριστή + *
Ταξινόμηση τηλεκτρω "F" σε έναν ενεργοποιητή	Μονάδα ελέγχου → Systemprogr. Ενεργοποιητής → Ππογρ.	Πλήκτρο "F"
σε μία μονάδα κατοικίας (WS)	Μονάδα ελέγχου → Systemprogr.	, μετά στο WS τηλεκτρο "Φως"
σε μία συγκεκριμένη μονάδα κατοικίας (WS)	Μονάδα ελέγχου → Systemprogr.	ID Χρήστη + , μετά στο WS τηλεκτρο "Φως"

* Στη λειτουργία "Μεγάλο κτίριο" πρέπει να τηλεκτροληθεί επιπλέον το σχετικό ID:

ID Χρήστη * PIN Χρήστη +

ID διαχειριστή * PIN διαχειριστή +

Χειρισμός

Πλήκτρο F

Απευθείας ενεργοποίηση ενεργοποιητή σε συνδυασμό με ενεργοποιητές του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira.

Πλήκτρο κουδουνιού

Επιλογή συγκεκριμένης μονάδας κατοικίας (μόνο πλήκτρο κουδουνιού) ή επιλογή συγκεκριμένων μονάδων κατοικίας σε μεγάλα κτίρια (ID χρήστη + πλήκτρο κουδουνιού).

Πλήκτρο κλειδιού

Μετά από εισαγωγή του σωστού κωδικού (PIN χρήστη) εκτελείται με το πάτημα πλήκτρου απευθείας άνοιγμα της πόρτας ή ενεργοποίηση ενεργοποιητή σε συνδυασμό με ενεργοποιητές του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira.

Πλήκτρο C

Διαγραφή μίας εσφαλμένης εισαγωγής. Κατόπιν πρέπει να πληκτρολογηθεί ξανά όλος ο συνδυασμός πλήκτρων.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

Σύντομες οδηγίες για το πληκτρολόγιο κωδικού

Για την έναρξη λειτουργίας του πληκτρολογίου κωδικού θα πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα με την απεικονιζόμενη σειρά:

- I. Εγκατάσταση πληκτρολογίου κωδικού
→ Η LED αναβοσβήνει πράσινη

II. Αποθήκευση πρώτου διαχειριστή:

*	3	*	ID	*	PIN	#
			διαχειριστή _{Νέο}	διαχειριστή _{Νέο}		

III. Αποθήκευση χρήστη για το ρελέ 1/2:

*	1/2	*	ID χρήστη _{Νέο}	*	PIN χρήστη _{Νέο}	#
---	-----	---	--------------------------	---	---------------------------	---

IV. Εκτέλεση διαμορφώσεων στο πληκτρολόγιο κωδικού

- V. Χρήση στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου:
Ταξινόμηση διάταξης ανοίγματος πόρτας / ενεργοποιητών