

Skipt um rafhlöðu

Merkið „Rafhlaða veik“ er gefið til kynna með þremur pípum á 30 sek. fresti.

- Losið Dual Q reykskynjarann af festiplötunni eða 230 V grunninum.
- Opnið rafhlöðuhólf þráðlausu einingarinnar og fjarlægjið rafhlöðuna.
- Skiptið tómrí rafhlöðu út fyrir nýja af sömu gerð (sjá tæknilegar upplýsingar) og lokið síðan rafhlöðuhólfinu aftur.
- Setjið Dual Q reykskynjarann aftur upp. Biðið þar til frumstillingarfasanum lýkur (u.þ.b. 30 sek). Þráðlausa einingin gefur enn merkið „Rafhlaða veik“.
- Kveikið á prófunarviðvörun á Dual Q reykskynjaranum. Eftir að prófunarviðvöruninni lýkur sendir þráðlausa einingin stöðuna „Rafhlaða í lagi“ í 30 sek. Nettengdu reykskynjararnir taka við nýja merkinu og yfirfæra það.

Við „Rafhlaða veik“ hegðar merkjagjöfin sér (án viðvörunar) sem hér segir:

- 3 píp á 30 sek. fresti frá reykskynjaranum sem gefur merkið „Rafhlaða veik“ og
- 2 píp á 10 mín. fresti frá nettengdu reykskynjurunum.

<div> <div></div> <div></div> </div>	Þráðlaust nettengdur reykskynjari gefur rangt merki.
	
Við ákveðnar aðstæður (t.d. slæm þráðlaus móttaka) getur komið fyrir að þráðlaust nettengdur Dual Q reykskynjari gefi áfram merkið „Rafhlaða veik“, þótt skipt hafi verið um rafhlöðu þráðlausu einingarinnar á Dual Q reykskynjaranum sem gaf viðvörunina og stöðunni hafi verið breytt. Virkjið hljóðdeyfingu á Dual Q reykskynjaranum sem gefur rangt merki. Eftir að hljóðdeyfingu lýkur (handvirkt eða sjálfkrafa eftir 15 mín.) er gamla merkið „Rafhlaða veik“ endurstillt og Dual Q reykskynjarinn gefur ekki lengur merkið „Rafhlaða veik“.	

<div> <div></div> <div></div> </div>	Fjarlægið tómar rafhlöður tafarlaust og fargið þeim á umhverfisvænan hátt. Ekki henda rafhlöðum í heimilissorpið. Sveitarfélagið veitir upplýsingar um umhverfisvæna förgun. Samkvæmt lögbundnum ákvæðum er endanotanda skylt að skila notuðum rafhlöðum.
	

Tæknilýsing

Spennugjafi:	í gegnum rafhlöðu þráðlausu eininga-rinnar
rafhlaða Framleiðandi:	VARTA
Tegund:	2/3 AA litíum
Afl:	3 V
Þráðlaus rás	
Senditíðni:	433,42 MHz, ASK
Drægi sendingar:	100 m (opið svæði)
Sendistyrkur:	10mW hámark
Umhverfishitastig:	-5°C til +50°C
Verndarflokkur:	IP 20

Samræmi

Hér með lýsir Gira Giersiepen GmbH & Co. KG því yfir að þráðlausi búnaðargerðin hlutanúmer. 2347 00 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Heildarvörunúmerið er að finna á tækinu. Þú getur fundið allan texta ESB-samræmisyfirlýsingarinnar annað hvort á niðurhalssvæðinu (gira.de/Konformitaet) eða beint í netverslun vörunnar (catalogue.gira.de).

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum. Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/ uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.