

3 Stufenschaltung (verriegelt)

Beschreibung

Bei jedem 1 Signal an Eingang 1 ungleich 0 wird eine Stufe zugeschaltet. Bei dem 1. Eingangssignal ist nur Stufe 1 eingeschaltet. Bei dem 2. Eingangssignal ist nur Stufe 2 eingeschaltet. Bei dem 3. Eingangssignal ist nur Stufe 3 eingeschaltet. Das 4. Eingangssignal ungleich 0 führt zu einer Abschaltung aller Stufen.

Eingänge

Eingang	Initwert	Beschreibung
Eingang 1	0	Eingangsimpuls (1Bit) ungleich 0

Ausgänge

Ausgang	Initwert	Beschreibung
Ausgang 1 (Send)	0	Stufe 1 (1 Bit)
Ausgang 2 (Send)	0	Stufe 2 (1 Bit)
Ausgang 3 (Send)	0	Stufe 3 (1 Bit)

Sonstiges

Neuberechnung beim Start	Nein
Baustein ist remanent	Ja
Baustein ID	19010

Der Baustein wird im HS-Experte in der Kategorie „1\3 Stufenschaltung Stufen verriegelt“ einsortiert.